

本デザインレビューシートは、MB91350A シリーズでのシステム開発において、問題を未然に防ぐ事を目的として準備させていただいております。より潤滑にご利用いただく上で、最低限必要と思われるチェック項目をリストしたものです。是非、ご活用ください。また、チェック実績として、ご利用頂いた本書を大切に保管する事をお勧めいたします。

| 項目 | チェック内容 | チェック理由 | チェック結果 | 備考 | 更新日 |
|------|---------------|---|--|----------|--|
| CPU | 外部リセット | リセット入力幅は、当社規格を満足していますか？ | リセット入力幅が規格を満足しないと、復帰できなくなる恐れがあります。 | Yes / No | |
| CPU | 外部リセットIC | 外部リセットICを使用する際、低電圧検出値はマイコンの動作保証値内ですか？また、検出後の発生するまでの電圧降下は考慮されていますか？ | 動作保証値内でリセットが入力されない誤動作の恐れがあります。 | Yes / No | データシート内の動作保証範囲を確認願います。 |
| CPU | 割込み | 未定義命令例外割込みの割込みベクタ処理をしていますか？ | 暴走等により未定義命令が実行された場合の暴走要因になります。 | Yes / No | 未定義命令実行時には未定義命令例外割込みが発生しますので、特別な処理が必要な場合は、その処理にジャンプする様にして下さい。特別な処理が必要でない場合は、リセットベクタへのジャンプ設定を推奨します。 |
| CPU | 割込み | 未使用割込みベクタの処理をしていますか？ | 暴走等により未使用割込みが発生した場合の暴走要因になります。 | Yes / No | 特別な処理が必要な場合は、その処理にジャンプする様にして下さい。特別な処理が必要でない場合は、リセットベクタへのジャンプ設定を推奨します。 |
| CPU | ビット操作命令 | 各リソースのレジスタでリードモディファイライト命令を禁止しているものがありますが、対象レジスタにリードモディファイライト命令を使用していますか？ | 命令実行が正常にされず、意図しないデータが書き込まれる可能性があります。 | Yes / No | |
| CPU | メインクロック発振安定待ち | システムと発振子とのマッチングデータを取得し、必要な発振安定待ち時間を把握していますか？ | 正常発振しないまま、CPU動作をさせる事が懸念されます。 | Yes / No | ご使用される発振子メーカーに発振評価依頼をして下さい。 |
| CPU | サブクロック発振安定待ち | サブクロックの発振が安定していない状態でメインモードからサブクロックモードに状態遷移していませんか？ | サブクロックは、メインクロックより発振安定時間が必要です。そのため、サブクロックモードに遷移する場合は、サブクロックが発振安定してから状態遷移する必要があります。 | Yes / No | サブクロックを使用する場合のみ対象 |
| CPU | クロック | 内部クロック動作モードの切り替え(PLL,メイン,サブ)において、切り替え中に他のモードへ切り替えを行っていますか？ | 内部クロック動作モードの切り替え(PLL,メイン,サブ)において、切り替え中に他のモードへ切り替えを行うと切り替えタイミングにおいて問題が発生する可能性があります。(サブ動作→メイン発振において、メインクロック発振安定待ち時間中にPLLモードに遷移しようとする行為などは、禁止させていただきます。) | Yes / No | マニュアルの説明を参照願います。 |
| CPU | クロック | PLLモードからメインモードを返さず直接ストップモードに遷移もしくは、直接時計モードに遷移している場合の発振安定待ち時間を設定しておられますか？ | PLLクロックモードのままSTOPモードに移行できません。但し、復帰の際には発振安定待ち時間とPLLのロック時間を考慮した発振安定待ち時間のセットが必要です。 | Yes / No | |
| CPU | クロック | メインモード→PLLモード→メインモード→サブモードへの状態遷移時には、タイムベースタイマの割り込みを禁止していますか？ | タイムベースタイマは、発振安定待ち時間、PLLクロック安定待ち時間のカウント用として使用されますので、以下の状態遷移でカウンタが自動的にクリアされます。 ・メインクロックモードからPLLクロックモード遷移 ・サブクロックモードへの遷移 ・ストップモードへの遷移 メインモード→PLLモード→メインモード→サブモードへの状態遷移時には、タイムベースタイマの割り込みを禁止しないと、意図しないタイムベースタイマ割り込みが発生する可能性があります。 | Yes / No | |
| CPU | スタンバイモード遷移 | スタンバイモード遷移時の注意事項についてご存知ですか？ | 同期スタンバイ動作(TBCR.SYNCS="1")を有効にしてスタンバイモードに遷移するには、該当のコントロールビット(sleepビット, stopビット)に書き込んだ後にSTCR レジスタを1回読み取る必要があります。 (LDI #value_of_standby, R0) ; //value_of_standbyにはSTCRの書き込みデータが含まれます。 (LDI # STCR, R12) ; //STCRはSTCRのアドレスです(481H)。 STB R0, @R12 ; //スタンバイ制御レジスタ(STCR)に書き込みます。 LDUB @R12, R0 ; //同期スタンバイではSTCRの読み取りが必要です。 LDUB @R12, R0 ; //STCRへの2回目のダミーリード NOP ; //タイミング用にNOP×5が必要です。 NOP NOP NOP NOP | Yes / No | |
| 周辺機能 | I/Oポート | システムにおいて、フェールセーフを目的に重要なポート入出力の追い書き等の処理を行っていますか？ | 基本的には、ソフトで設定しないかぎりポートの状態は変化しません。しかしながら、システムのフェールセーフを目的として、重要ポートには、追い書き等のリフレッシュ機能をソフト的に挿入する事を推奨いたします。 | Yes / No | |
| 周辺機能 | I/Oポート | CMOS入出力ポートを出力として使用する場合、PDRxレジスタを設定してからDDRxレジスタを設定していますか？(FR30系) CMOS入出力ポートを出力として使用する場合、PDRxレジスタを設定してからDDRxレジスタを設定してPFRxレジスタを設定していますか？(FR60系) | PDRxレジスタの初期値は不定ですので、PDRxレジスタを設定せずにDDRxレジスタで出力設定すると不定出力することになります。出力として使用する場合はPDRxレジスタを先に設定してください。次にPFRxレジスタ設定がある場合は設定してください。 | Yes / No | |
| 周辺機能 | ADC | アナログ入力インピーダンスがデータシートに記載されているアナログ入力インピーダンス以下ですか？アナログ入力インピーダンスが高い場合、サンプルホールド時間を長く設定するか、外部にコンデンサを付けてインピーダンスを低くする必要があります。 | アナログ入力インピーダンスが大きい場合、アナログデータのサンプリング時間が足りなくなる場合があります。 | Yes / No | A/Dコンバータを使用する場合のみ対象 |

本デザインレビューシートは、MB91350A シリーズでのシステム開発において、問題を未然に防ぐ事を目的として準備させていただいております。より潤滑にご利用いただく上で、最低限必要と思われるチェック項目をリストしたものです。是非、ご活用ください。また、チェック実績として、ご利用頂いた本書を大切に保管する事をお勧めいたします。

| 項目 | チェック内容 | チェック理由 | チェック結果 | 備考 | 更新日 |
|------|------------|---|----------|---|-----------|
| 周辺機能 | ADC | アナログサンプルホールド時間は、十分に確保していますか? | Yes / No | データシートの推奨アナログ入力インピーダンス以上でご使用になる場合のみ対象 | 2008/3/25 |
| 周辺機能 | ADC | A/D変換終了とA/D起動が同時に行われることはありませんか? | Yes / No | A/Dの動作中にA/D起動を行っている場合のみ対象 | 2008/3/25 |
| 周辺機能 | ADC | A/Dを使用する場合、アナログ入力許可レジスタの設定をアナログ入力モードにしていますか? | Yes / No | A/Dコンバータを使用する場合のみ対象 | 2008/3/25 |
| 周辺機能 | ADC | AVRまたはAVRH,AVCCの電圧レベルは十分に安定していますか? | Yes / No | A/Dコンバータを使用する場合のみ対象 | 2008/3/25 |
| 周辺機能 | Flash | Flashメモリ書き込み/消去(チップ消去,セクタ消去)中にFlashメモリのリードが行えない事をご存知ですか? | Yes / No | FLASHのユーザー書き込みを行なう場合のみ対象 | 2008/3/25 |
| 周辺機能 | Flash | FLASHメモリのユーザー書き込みに対応している場合、ハードウェアシーケンスフラグを用いてFLASH書き込み制御を行なっているでしょうか? | Yes / No | FLASHのユーザー書き込みを行なう場合のみ対象 | 2008/3/25 |
| 周辺機能 | I2C | マスターモード設定(MSSビットへの1書き込み)後、ALビットを確認していますか? | Yes / No | I2Cを使用する場合のみ対象 | 2008/3/25 |
| 周辺機能 | I2C | 通信相手のデータセットアップ時間規格を満たすように本品種の動作周波数を設定していますか? | Yes / No | I2Cを使用する場合のみ対象 | 2008/3/25 |
| 周辺機能 | I2C | INTビットのクリアは、割り込みルーチン処理の終わりで行なっていますか? | Yes / No | I2Cを使用する場合のみ対象 | 2008/3/25 |
| 周辺機能 | I2C | I2Cバスを使用する場合、兼用ピンを入力として設定(DDR=0)されてご使用になられているでしょうか? | Yes / No | I2Cを使用する場合のみ対象 | 2008/3/25 |
| 周辺機能 | I2C | マルチマスターモードでゼネラル・コール・アドレス送信をしていますか? | Yes / No | I2Cを使用する場合のみ対象 | 2008/3/25 |
| 周辺機能 | ウォッチドッグタイマ | タイマ割込みなどによりウォッチドッグタイマをクリアしていませんか?(PLL通信誤設定及び、間欠動作モードも考慮していますか?) | Yes / No | I2Cを使用する場合のみ対象 | 2008/3/25 |
| 全般 | — | リンカの配置結合にて、Flash.MaskチップのROM,RAM容量に合わせてメモリ範囲を設定していますか? | Yes / No | I2Cを使用する場合のみ対象 | 2008/3/25 |
| 全般 | — | スタックの最大使用量をチェックしていますか? | Yes / No | SoftuneのCアナライザなどを使用してスタックの最大使用量をチェックされる事を推奨します。(なお、Cアナライザでは、動的なスタックはチェックできませんので、多重割り込み発生時など考慮して確認する必要があります。) | 2008/3/25 |
| 全般 | — | ライトオンリのビットを含むレジスタにリードモディファイライト系の命令を実行していませんか? | Yes / No | Cソースでの開発の場合は、ライトオンリのビットを含むレジスタに対してヘッダファイルでビット単位で適宜されている事がないか確認をお願いします。リードモディファイライト系の命令は、命令一覧表のRMWIに*がある命令を示します。 | 2008/3/25 |

本デザインレビューシートは、MB91350A シリーズでのシステム開発において、問題を未然に防ぐ事を目的として準備させていただいております。より潤滑にご利用いただく上で、最低限必要と思われるチェック項目をリストしたものです。是非、ご活用ください。また、チェック実績として、ご利用頂いた本書を大切に保管する事をお勧めいたします。

| 項目 | チェック内容 | チェック理由 | チェック結果 | 備考 | 更新日 |
|------------|---|--|----------|--|-----------|
| 全般 | 使用電圧範囲、使用温度範囲、使用動作周波数は、富士通の定める規格を満たしていますか？満たしていない場合は特殊保証の検討と取り直しを行っていますか？ | 保証範囲外でご使用される場合、製品保証ができなくなります。 | Yes / No | データシート内の動作保証範囲を確認して下さい。 | 2008/3/25 |
| ノイズ対策及びその他 | Mode端子の処理は、命令実行中でも同一レベルが確保されていますか？ | MODE端子レベル誤読出する恐れがあります。(MODE端子が高インピーダンスの抵抗で処理されている場合など、ノイズによりMODE端子レベルが確保できなくなる可能性があります。) | Yes / No | 外部ノイズがMODE端子に回り込みない場合は、MODE端子にコンデンサを接続する等の静電気対策を行われる事を推奨いたします。 | 2008/3/25 |
| ノイズ対策及びその他 | MODE端子の処理の配線が長かったり、隣接に大電流信号がないですか？ | 電源変動やノイズの影響でMODE端子レベル誤読出する恐れがあります。 | Yes / No | | 2008/3/25 |
| ノイズ対策及びその他 | 発振 | 水晶振動子を使用している場合、適正なダンピング抵抗が挿入されていますか？ | Yes / No | ご使用される発振子メーカーに発振評価依頼をして下さい。 | 2008/3/25 |
| ノイズ対策及びその他 | 発振 | 量産チップで発振のマッチングデータを取得していますか？ | Yes / No | ご使用される発振子メーカーに発振評価依頼をして下さい。 | 2008/3/25 |
| ノイズ対策及びその他 | 発振 | 発振回路部のダンピング抵抗値は不要輻射ノイズと発振振幅を意識して値を決定していますか？ | Yes / No | 不要輻射ノイズ問題が発生した時は、まず発振波形を確認しつつ不要輻射ノイズ対策としてダンピング抵抗の挿入検討が必要です。 | 2008/3/25 |
| ノイズ対策及びその他 | 発振 | 発振子は、出来るだけチップの近くに配置していますか？ | Yes / No | 発振子は、必ずチップ近くに配置する事を推奨します。 | 2008/3/25 |
| ノイズ対策及びその他 | Vcc,GND | Vcc,GNDは出来るだけ強くなる様に考慮されていますか？ | Yes / No | 不要輻射ノイズ及び、外来ノイズによるCPU暴走の恐れが考えられます。 | 2008/3/25 |
| ノイズ対策及びその他 | ESD,ラッチアップ,ノイズ | 量産チップでESD,ラッチアップ,ノイズ評価を行っていますか？ | Yes / No | Mask,Flash 間の実力特性データについては、特性例として当社測定結果を提出する事は可能ですので、ご要望願います。 | 2008/3/25 |
| ノイズ対策及びその他 | コンデンサ | ノイズ対策用のコンデンサは、チップの近くに最適値のコンデンサが接続されていますか？ | Yes / No | ノイズ対策に付けたコンデンサがリードのリアクタンス成分で効かない場合があります。(ノイズ成分を考慮した対策が必要です。) | 2008/3/25 |
| ノイズ対策及びその他 | I/O ポート | 電源投入後の発振安定待ち時間中に、出力不定となるポートがある事をご存知ですか？ | Yes / No | 対象ポートなど詳細については、ハードウェアマニュアル及びデータシートの“デバイスの取り扱いについて”を参照願います。 | 2008/3/25 |
| ノイズ対策及びその他 | C端子 | Vccに接続される平滑コンデンサは、C端子に接続する平滑コンデンサより大きいでしょうか？ | Yes / No | Vcc端子の平滑コンデンサが小さいと内部レギュレータが不安定になる恐れがあります。 | 2008/3/25 |
| ノイズ対策及びその他 | 未端子処理 | 使用していない端子は、2kΩ以上の抵抗を返してプルアップもしくはプルダウン処理していますか？もしくは、端子開放でイニシャルルーチン内でポート出力処理を行っていますか？ | Yes / No | 未使用端子が抵抗を返さず端子処理された場合、CPU暴走によりポートレベルが処理レベルと反対のレベル出力した場合にラッチアップ等の問題が発生する可能性があります。 | 2008/3/25 |
| ノイズ対策及びその他 | 特殊保証 | 特殊保証の検討を行った場合、通知書面に、“ご確認印(本回答で(問題なし、問題あり))”を明記の上、担当営業まで書面を返却していますか？ | Yes / No | 試験対応に数ヶ月程の時間がかかる場合がありますので、ROMリリース直前のご返却では試験対応できない場合もあります。 | 2008/3/25 |